





FokusBox4



Knobel Schuleinrichtungen AG

Schürmattstrasse 3 | CH-5643 Sins AG T+41 41 710 81 81 | info@knobel.ch | www.knobel.ch



FokusBox4

FokusBox4 ist eine geräumige Besprechungskabine für bis zu vier Personen. Konstruktion aus Aluminiumrahmen in Schwarz (RAL9005) sowie Korpus aus melaminbeschichteter MDF-Platte in Stärke 25 mm. Die Plattenelemente sind mit ABS Kante in Stärke 2mm ausgeführt. Innenverkleidung mit 12mm PET Akustikfilz (2800 g/m2). Glaspaneele in Stärke 10 mm, bestehend aus 5+5 mm VSG Glas. Anbringung der Glaspaneele durch Aluminiumprofile. Tisch aus Birkenschichtholz. Oberfläche aus HPL in Stärke 1 mm. Elektrik angebracht im Deckenmodul (von oben zugänglich für Service). 12V Elektriksystem für Beleuchtung und Belüftung. 230V Elektriksystem für die Steckdose. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren.

Aussenabmessung: 220 x 120 x 226 cm (b, t, h) **Innenabmessung:** 214 x 114 x 204 cm (b, t, h)

Tischhöhe: Tischfläche: 54 x 80 cm (b, t) / Höhe: 74 cm

Sofa: 105 x 63 x 82 cm (b, t, h)

Gewicht: Bruttogewicht (mit Verpackung auf Palette): 650 kg / Nettogewicht: 600 kg

Mindestraumhöhe für Montage: 250 cm mit regulären Werkzeug | 240 cm mit Spezialwerkzeug

Minimal benötigter Platz für Montage: min. 40 cm Platz zu jeder Seite wird für die Montage benötigt. Zur

Vorderseite werden min. 110 cm benötigt.

Kontrollpanel: Bei Betreten der Box wird der Bewegunssensor aktiviert. Durch das Kontrollpanel (2x Dimmer) kann der Nutzer die Intensität von Beleuchtung und Belüftung regulieren. Die Lüftung läuft nach dem Verlassen der Box 8 Minuten nach. Die gesamte Luft innerhalb der Kabine wird so erneuert. Die Beleuchtung bleibt in dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet.

Beleuchtung: Direkte Beleuchtung: 2x LED-Leiste: je 100 cm | Farbtemperatur: 4000K / Indirekte Beleuchtung: LED-Leiste: 500 cm | Farbtemperatur: 4000K

Lüftung: Belüftungsrate: 9,2 m3 / Minute. Vier Lüfter im Bodenmodul verbaut. Vier Lüfter im Deckenmodul verbaut. **Elektrifizierung:** Anschluss der Box durch 3m Stromkabel. Ausführung wird an die übliche Länderkonfiguration angepasst.

Stromverbrauch: Standby: 2W / Aktiv: 100W

Garantie: 5 Jahre Ersatzteilgarantie

Ausführungen: Weitere Masse und Ausführungen sind möglich, gerne beraten wir Sie dazu.